Schéma de câblage

Swiss Garde 4000 (-120 / -240 / -300)

Indications importantes:

- Le détecteur à besoin d'environ 1 minute après mise sous tension pour être en mode de fonctionnement. **C'est seulement après ce délai que le produit peut être réglé par potentiomètres ou par télécommande!**
- Les travaux sur le réseau électrique doivent être entrepris par du personnel qualifié et réalisés selon les normes et les prescriptions du pays d'installation.
- Pour plus d'informations sur l'installation et l'exploitation s'il vous plaît se référer au manuel d'utilisateur respectif.

- En retirant le cavalier entre L/D1, le contact D1/D2 devient libre de potentiel.

Schéma standard



Avec bouton poussoir optionnel



Nous conseillons de prévoir l'usage d'un BP pour commande manuelle ON et Off lors de la planification du câblage.

Fonctions du bouton poussoir:

Etat	Appui sur le poussoir
Lumière OFF	La lumière s'allume immédiatement et reste dans cet état jusqu'à ce que la temporisation après le dernier mouvement détecté soit arrivée à terme.
Lumière ON	La lumière s'éteint immédiatement et reste dans cet état jusqu'à ce que la temporisation après le dernier mouvement détecté soit arrivée à terme.

Branchement en parallèle

En cas de besoin, plusieurs détecteurs peuvent être montés en parallèle. Nous conseillons de ne pas aller au-delà de 4 appareils afin de faciliter et d'avoir la maîtrise de l'installation.